

甲府市総合市民会館山の都アリーナ照明設備表

更新日2014/5/2

調光設備					可動器具名称		数
名称	内容		備考				
メーカー	丸茂電機株式会社				ランプピン (ERQ-20) スタド付		6
電源容量	3相4線400KVA		50Hz		三又三段スタド (キャスト付)		2
調光卓	μFILE II EX型		3段7°リセット×50ch リリフエータ -6ch		三又二段スタド (キャスト付)		14
調光器	3kw/回路		電子クロスバー方式		丸ベース二段スタンド		2
仮設電源 (ターミナル付)	3相4線30KVA		客席8ヶ所(1階4ヶ所、2階4ヶ所)		ハンガー		4
ハンガー							17
負荷設備							
名称	設備		備考				
UH	4回路 C型20A		300W 18灯/1色 (200mm×240mm)		71.72.63.22		
1BO	切替リセット8回路 C型20A各2口		200W 20灯/1色 (196mm×196mm)		W.W.78.72		
1SUS	12回路 C型20A各3口		FQ1kw:14台 CSQ1kw:8台		ケーブル		長さ
客席バトン L-1	16回路 C型20A各3口		FQ1kw:9台 (内バトア付5台) FQ1.5kw:6台 (バトア付)		30C 延長		10M
L-2	16回路 C型20A各3口		FQ1.5kw:7台 (バトア付) PAR1kw (N):8台				5M
L-3	8回路 C型20A各3口		FQ1kw:3台 PAR1kw (N):7台 CSQ1kw:4台		20C 延長		10M
L-4	8回路 C型20A各3口		FQ1.5kw:3台 (バトア付) PAR1kw (N):7台 CSQ1kw:4台				5M
L-5	8回路 C型20A各3口		PAR1kw (N):18台		20C→20C 二又		20
FOLLOW SPOT			2kwクセノン (XPS-2008SR):1台		3F調光室		30C→20C 変換
70リセット 前FC	6回路 C型30A						10M
奥FC	4回路 C型30A						5M
上FC	2回路 C型30A				20C→T 変換		2M
下FC	2回路 C型30A				20C→平 変換		1M
ローホリ回路	上下各4回路 C型30A						10M
3FギャラリーFC	16回路 C型30A						5M
仮設張出舞台用花FC	上下各3回路 C型30A						1M

- ※ 灯体・灯具：丸茂電機製
- ※ UH・1BO・1SUS：手動昇降
- ※ 客席照明バトン：電動昇降