

甲府市総合市民会館芸術ホール 照明設備表

更新日2014/5/2

調光設備					可動器具名称	型番	数	ケーブル	長さ	数
名称	内容		備考							
メーカー	丸茂電機株式会社				1kw平凸 (スタンド付)	CSQ	20	30C 延長	10M	20
電源容量	3相4線300KVA		50Hz		500W平凸	CSQ	12		5M	5
調光卓	MARIONET II XB		3段7'リセット×60ch プラマタ-フェーダー-10ch		500W平凸	CEC	10		1M	20
			記憶シーン 999×9シーン COMOS不可		500Wフレネル	FQ	14	20C 延長	10M	10
調光器	3kw/回路		デジタルパッチ方式		500Wフット	FP	8		5M	10
仮設電源(ターミナル付)	3相4線30KVA		上下袖各1ヶ所 C型30A3口		8灯ストリップ (85W)	CQ	4		3M	5
負荷設備					6灯ストリップ (85W)	CQ	6		2M	20
					1kwプロジェクター	EPQ	6	30C→20C 二又		15
名称	設備		備考							
UH	4回路	C型20A	300W 14灯/1色 (200mm×240mm)	71. 72. 78. 22	先玉 8	SDA	4	20C→20C 二又		22
LH	4回路	C型30A	300W 14灯/1色 (240mm×240mm)	72. 59. 22. 40	先玉 10. 12	SDA	各2	30C→20C 変換	10M	10
1BO	切替リセット8回路	C型20A各2口	200W 18灯/1色 (196mm×196mm)	W. W. 78. 72	先玉 4. 6	SDZ	各4		5M	24
2BO	切替リセット8回路	C型20A各2口	200W 18灯/1色 (196mm×196mm)	W. W. 78. 72	マスキングキャリア	MCC	6		2M	10
1SUS	16回路	C型20A各3口	FQ1kw: 12台 CSQ1kw: 11台		二連キャリア	DCC-P	4		1M	20
2SUS	16回路	C型20A各3口	FQ1kw: 12台 CSQ1kw: 10台		元玉付二連キャリア	DCC-8	4	20C→T 変換	1M	25
3SUS	16回路	C型20A各3口	FQ1kw: 12台 CSQ1kw: 9台		ディスクマシン	VS-L	4	T→20C 変換	1M	7
4SUS	16回路	C型20A各3口	FQ1kw: 12台 FQ1.5kw: 10台 ECQ7C: 14台		ディク (雪・ぼたん雪・雲・荒雲)		各2	20C→平 変換	10M	8
TORMENTOR	上下各4回路	C型20A各2口	CSQ1kw: 4台	1台×4段	ダブルマシン	NC	4	20C→平 変換	1M	5
FRONT	上下各6回路	C型20A各3口	CSQ1kw: 15台 ECQ7C×1台	3台×5色	リップルマシン	RP	4	30C→平 変換	10M	5
CEILING	16回路	C型20A各2口	CMQ1.5kw: 32台	16台×2段	1kw箱波	NAE	2	平→20C 変換		2
FOLLOW SPOT			1kwクセノン (XPS-1003SR): 2台 ランプピン (ER-15): 2台		ドラムマシン	DRE	2			
FOOT	4回路	C型20A各1口	60W 18灯/1色	W. W. 78. 72	ストロボ 250/S	KM-14R	4	スタンド類		数
花道FOOT	上下各2回路	床面埋込	60W 18灯/1色	上手: W.W 下手: W.78	スピナー (1灯用)		2	三又三段ハイスタッド (キaster付)		4
天反ライト	7回路		300W 4列		ミラーボール 球 (吊型600mm)		1	三又二段スタッド (キaster付)		2
70リセット 前FC	4回路	C型30A			ミラーボール 楕円 (台付)		1	二連アーム		6
奥FC	4回路	C型30A						ロングハンガー		20
上FC	15回路	C型30A	3口ポケット5ヶ所		ケーブル	長さ	数	平置ベース (大) 20 (小) 8		
下FC	15回路	C型30A	3口ポケット5ヶ所		60C 延長	10M	4	バンドア (8") 57 (6") 12		
ローホリ回路	上下各4回路	C型30A				5M	4	アイリスシャッター (8") 5 (6") 5		
直回路	上下各1回路	C型60A			60C→30C×2 BOX		2	ハンガー 60		

※灯体・灯具: 丸茂電機製

※照明バトン: 電動昇降